

Ved å lese av tilkoblingsklemmene som er i bruk på et svarapparat, skal det være mulig å gjenkjenne et system, og kunne finne ut hva slags apparat som er i bruk.

Svarapparat / type som kan erstatte det som er montert

koblingsklemmer /terminaler i svarapparatet som er tilkoblet

AUDIO

1150 for 4 + n system (Norge xxxxxxx) (Sverige xxxxxxx)	1, 2, 6, 9 og CA (kan hete både 1131, 1132 og 1133) Elektronisk ringesignal 1133/1 m/ ekstra knapp er utgått!
1133/15 for gammelt 4+n system (Norge 63 315 10) (Sverige xx xxx xx) bruk 1130/50 om det er gammelt Urmet m. "7"	1, 2, 6, 9 og 7 (kan hete 1130, 1130/12 e.l.) 12VAC ringesignal
1150/35A for 1 + n system (Norge 63 313 63) (Sverige xx xxx xx)	1, 2 og CA1 Heter tidligere 1133/35A
1172/55 for Bibus (Norge 63 313 01)	L1 og L2 Avgjøres av BUS kobler. 1072/22 kan ikke lenger skaffe 1072/23 og 1072/24 er ok 1172/63 finnes ikke mer!

VIDEO

PS! PÅ VIDEO HAR VI KUN ERSTATNINGER PR. I DAG PÅ BIBUS VOP (2ED), 2GO! OG 2VOICE

1740/954 1740/40	L1, L2, Line in, Line out	Brukes på BiBus VOP hvor de har trafo 1072/24 og 1074/20. Om ikke kontakt Alex! PS! Om det ikke er Signo 1740/x fra før må alltid brakett OG telefon byttes
1740/82 1740/40	Line, Line	Brukes på 2GO! Systemer hvor trafo heter 1082/20. Dersom det ikke er Signo 1740/x må brakett alltid byttes.

2 Voice er klemme Line in og noen ganger Line out. Line out erstattes på Miro 1750/x med 1750/50. Systemtrafo heter alltid 1083/20 (IKKE 1082 da er det 2GO!)

Taleenheter:

1035/67	1+n	dobbeltmodulenhhet	Brukes i Kombi tablåer og 625 tablåer
1128/500	4+n	dobbeltmodulenhhet + . - . 1. 2. 1A	Brukes i 625 tablåer (erstatte 5150/500)
1072/19A	BiBus	dobbeltmodulenhhet	Brukes i Kombi tablåer Erstatte 1072/18 og 19. PS! Vi vet aldri om det er programmert spesielt fra før, kontakt Alex!!!
824/500	4+n	enkelmodulenhhet	Brukes i Kombi tablåer
1072/7	BiBus	enkel	BiBus Synthesi